

**Zubehör - Sensor - netlife Modul für pirola**

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Poly carbonat. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss; Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003; . Light Control: netlife easy43; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: schalten; Anzahl Betriebsgeräte (max): 350W LED; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: HF - Hochfrequenz; Montagehöhe (min/max): 0.5m bis 5m; Erfassungsbereich: max. D=7.5m; Anwendung: Flure, Garagen, Nebenräume; Funktion: Bewegungserfassung. Sensor Leuchtenanbauset für pirola ET

**KENNDATEN**

Bestellnummer	50119000100
EAN-Nummer	4020863386987
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 45°C
Garantiezeit	5 Jahre

**ELEKTROTECHNIK**

Systemleistung	1W
Netzspannung	230V/50Hz

**LICHTTECHNIK**

LED-Lebensdauer	50000h (Tq 45°C)
-----------------	------------------

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	weiß ähnlich RAL 9003
Abmessungen (LxBxH/DxH)	100mm x 87mm x 66mm
Gewicht (netto)	0.26kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette

**Maße**

L	100 mm	Länge
B	87 mm	Breite
H	66 mm	Höhe

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/50119000100>

