

**Steuergerät+Sensor**

Sensor Licht/Präsenz für Deckenanbau. Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite; 1 Schaltkanal zum Schalten von Licht (potentialfrei); Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen; beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar; Einstellungen manuell und durch Fernbedienung; Schaltleistung 1100W LED-Last, Zeiteinstellung 15sek.-30min. oder Impuls; Helligkeitswert 10-2000lx. Erweiterung des Empfangsbereiches mit LC-BEGPD4-S-AP möglich. Schutzkorb und IP54 Sockel optional.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	84506001100
EAN-Nummer	4020863269785
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, CE

**ELEKTROTECHNIK**

Netzspannung	110-240V/50-60Hz
Steuersignal	Schaltkontakt
Bestellnummer	84506001100

**Maße**

H	65 mm	Höhe
D	98 mm	Durchmesser

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/84506001100>

